

# LED-Betriebsgerät 100W CL L

**Artikel-Nr.:** 40281

- Betriebsgerät 100 Watt für LED-Lichtband
- Konstantspannung 24 VDC (Ausgang) | 0-4.17A
- Dimmbar Phasen AN/ABSchnitt
- IP66



## Spezifikationen

|                            |                       |                            |                  |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Material Gehäuse</b>    | Metal                 | <b>Betriebsart</b>         | Konstantspannung |
| <b>Länge</b>               | 330 mm                | <b>Schutzklasse</b>        | I                |
| <b>Breite</b>              | 32 mm                 | <b>IP-Schutz</b>           | IP66             |
| <b>Höhe</b>                | 23 mm                 | <b>Prüfzeichen</b>         | MM-Zeichen       |
| <b>Watt</b>                | 100 W                 | <b>BG Ausgangsspannung</b> | 24 V             |
| <b>Dimmart / Steuerung</b> | ANschnitt / ABSchnitt | <b>Garantie</b>            | 24 Monate        |
| <b>Eingangsspannung</b>    | 220-240               |                            |                  |