

Wir bedanken uns für den Kauf dieses Produktes. Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden, das mit grosser Sorgfalt produziert und diversen Qualitätskontrollen unterzogen wurde.


### Installationsanleitung für die hier aufgeführten Produkte:

Art. Nr.	Bezeichnung	Art. Nr.	Bezeichnung
50362	Ledline 10cm 3000K	50388	Ledline 10cm 4000K
50207	Ledline 25cm 3000K	50389	Ledline 25cm 4000K
50208	Ledline 50cm 3000K	50390	Ledline 35cm 4000K
50209	Ledline 75cm 3000K	50391	Ledline 50cm 4000K
50210	Ledline 100cm 3000K	50392	Ledline 100cm 4000K


sowie sämtliches Zubehör zum LEDLINE-System

### Sicherheitshinweise:


Um einen sicheren Betrieb des Produktes zu garantieren, beachten Sie bitte diese Anleitung und bewahren Sie diese auf, damit sie gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar ist. Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Unsachgemässes Öffnen der Produkte ist nicht zulässig, es besteht Lebensgefahr durch elektrische Spannung. Die Montage und der elektrische Anschluss des Produktes müssen fachgerecht nach den geltenden Installationsvorschriften von einer fachkundigen Person (z.B. Elektroinstallateur) durchgeführt werden. Vor jeglichen Arbeiten an der Beleuchtungsanlage ist diese spannungsfrei zu schalten. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass von den nachgeschalteten Installationen oder angeschlossenen Verbrauchern keine Lebensgefahr besteht. Vor dem Einbau ist die übliche Funktionsprüfung durchzuführen. Bei LED-Lichtquellen beinhaltet die Funktionsprüfung auch eine Prüfung der Lichtfarbe. Sollte eine Fehlfunktion vorhanden sein, so ist dies vor der Montage der TKL-Licht GmbH mitzuteilen. Um Wartungsarbeiten zu ermöglichen, sollte die Anlage auch nach der Installation zugänglich sein.




1. Öffnen Sie die Endkappe des Steckers




2. "weiblicher" Verbinder




3. Mit Werkzeug den Verbinder öffnen




4. Endkappe vorsichtig herausnehmen




5. Die Verbindung ist nun ersichtlich



6. Verbinden Sie die Komponenten vorsichtig



7. LEDLINE-Komponenten sind verbunden



8. Schliessen Sie den Anschluss am «männlichen» Ende an

### Montagemöglichkeiten

Das LEDLINE ist auf der Rückseite mit Magneten versehen. Es kann somit auf allen magnetischen Oberflächen montiert werden.

Im Lieferumfang sind 3M-Kleber (doppelseitig) enthalten. Die Komponenten können somit auch geklebt werden.

Montage-Clips aus Kunststoff sind separat erhältlich.

Metallplatten für eine Montage mit den Magneten auf nicht magnetischen Oberflächen sind separat erhältlich.

Das LEDLINE 230VAC darf auf eine maximale Länge von 20m installiert werden.

### Achtung:

Die Montage und der elektrische Anschluss der Leuchte muss von einer autorisierten Elektrofachkraft (z.B. Elektroinstallateur) vorgenommen werden.

Bei der Montage dieser Leuchte sind die Bestimmungen des NIV und die Richtlinien für Brandschutz zu beachten.